

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ \ ΕΙΔΙΚΑ ΡΕΛΕ ΠΙΝΑΚΑ

**PT418**



διατίθεται επίσης και ως:

**PT418T**

Εναλλάκτης τριών αντλιών (μόνο 11p)  
(μόνο κυκλική εναλλαγή, όχι ταυτόχρονη  
λειτουργία)

## ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΔΥΟ ΑΝΤΛΙΩΝ (ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗ)

Χρησιμοποιείται όπου υπάρχει ζεύγος αντλιών για την αυτόματη εναλλαγή της λειτουργίας τους, με σκοπό τον ομοιόμορφο διαμοιρασμό του φόρτου εργασίας.


Συνδέεται με πρεσσοστάτες ή φλοτέρ. Πρέπει πάντα να συνδέονται ψυχρές επαφές (χωρίς τάση).

Κάθε φορά που βραχυκυκλώνεται η είσοδος P1 ενεργοποιείται μια διαφορετική έξοδος, θέτοντας σε λειτουργία μια διαφορετική αντλία. Αν βραχυκυκλωθεί και η δεύτερη είσοδος P2, τότε ενεργοποιούνται και οι δύο έξοδοι, έτσι ώστε να τεθούν σε λειτουργία και οι δύο αντλίες.


### τεχνικά χαρακτηριστικά

|                         |                                                                        |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| τροφοδοσία              | 230V AC / 50Hz                                                         |
| είσοδοι                 | Δύο(2) είσοδοι για Φλοτέρ ή Πρεσσοστάτες<br>(Ψυχρές επαφές χωρίς τάση) |
| ρελέ                    | Δύο(2) κανονικά ανοιχτές επαφές 10A/250V AC cat. AC1                   |
| ενδείξεις led           | PUMP 1 ON και PUMP 2 ON                                                |
| προστασία               | Varistor (από υπερτάσεις και κεραυνούς)                                |
| βάση σύνδεσης           | Τύπου λυχνίας, 8p ή 11p                                                |
| περίβλημα               | Πλαστικό κουτί / 42 x 89 x 94 mm / IP 41                               |
| θερμοκρασία λειτουργίας | -20° ως +50° C                                                         |

### συνδεσμολογία 8p



### συνδεσμολογία 11p



### διάγραμμα λειτουργίας

