



EE883



IP54

ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΡΟΦΗΣ HYPER FREQUENCY 360 ΜΟΙΡΩΝ IP54

Technische Merkmale

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	χωρίς
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

- Παράλληλη σύνδεση αρκετών ανιχνευτών, προκειμένου να επεκταθεί η περιοχή ανίχνευσης

Συνδεσιμότητα

Κατηγορία δέκτη	2
-----------------	---

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50 Hz
-----------	-------

Ηλεκτρικό ρεύμα

Ρεύμα διακοπής	10 A
----------------	------

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	8m
----------------------------	----

Τροφοδοσία

Τάση τροφοδοσίας	230 V
------------------	-------

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	360 °
Γωνία ανίχνευσης	360 °
Πεδίο ανίχνευσης Ø, στο δάπεδο	8 m
Εμβέλεια ανίχνευσης	4 m
Μέγιστη απόσταση πλευρικής ανίχνευσης	4 m

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα	λευκό
Χρώμα RAL	RAL 9010 - Pure white
Υλικό	PC-ABS

Διαστάσεις

Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	2500 mm
Διαστάσεις (Ø x Υ)	125,5 x 51 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	123 mm
Ποσότητα επαφών Recommended-installation-height	2,5 m

Έλεγχος φωτισμού

Ποσότητα επαφών Response-brightness-adjustable	2...1000 lx
Εύρος μέτρησης φωτεινότητας	2 / 1000 Lux

Έλεγχος λαμπτήρων LED

Λαμπτήρες LED 230 V	20 x 20 W
LED	με κόκκινο LED λειτουργίας

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Μέγιστο ύψος συναρμολόγησης	4 m
Τρόπος στήριξης	επίτοιχο
Τρόπος εγκατάστασης	τοποθέτηση επί οροφής

Ρυθμίσεις

Ρυθμιζόμενη ευαισθησία	ναι
Ρυθμιζόμενη χρονοκαυστέρηση	5 s...15 mn
- με ποτενσιόμετρα για ρύθμιση της φωτεινότητας απόκρισης, της ευαισθησίας και της χρονοκαυστέρησης	

Πεδίο εφαρμογής

- με το υλικό στερέωσης

Εξοπλισμός

Γωνία οριζόντιας ανίχνευσης	360 °
-----------------------------	-------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP54
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20...50 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-35...70 °C (η αποθήκευση στους > 45 ° C μειώνει τη διάρκεια ζωής)
- εξοικονόμηση ενέργειας με έναυση και σβέση του φωτισμού ανάλογα με την παρουσία και την φωτεινότητα	
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	Ανιχνευτής κίνησης
Βασική σειρά	Ανιχνευτές κίνησης