



Παρόμοια εικόνα
(Εικόνα: TRK153M_BLUE)

QL KIT ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ 3 ΡΟΛΩΝ

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	KNX
-------------	-----

Λειτουργίες

Αφαιρούμενη μονάδα BUS	όχι
- η αποθήκευση των σεναρίων μπορεί να κλειδωθεί	
- άνοιγμα σεναρίου μέσω ασυρμάτων εφαρμογών KNX	
- λειτουργίες quicklink: ρολά, 2 σενάρια, λειτουργία επιβολής, πάνω/κάτω μπουτόν	

Ρύθμιση

- με 2 επαφές ηλεκτρομηχανικής μανδάλωσης

Εντολή και σήμανση

- με χειροκίνητο έλεγχο πάνω/κάτω
- με μπουτόν ρύθμισης και λειτουργίας

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	όχι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Κατηγορία δέκτη	2

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Συχνότητα	50 Hz
-----------	-------

Συχνότητα

Συχνότητα λήψης ασυρμάτου	868,3 MHz
---------------------------	-----------

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	0...65 % (χωρίς συμπύκνωση)
---	-----------------------------

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ρύθμισης και λειτουργίας, με LED ελέγχου (κλειστό ρελέ)
-----	---

Συνθήκες σύνδεσης

- με βιδωτούς ακροδέκτες
- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX

Ρυθμίσεις

Μετατόπιση περσίδων κατά τη διάρκεια του σήματος	< 1 s
- η ρύθμιση στο quicklink γίνεται χωρίς εργαλεία με τα μπουτόν πάνω στο εξάρτημα και την ένδειξη LED	

Εξοπλισμός

Αριθμός συνδέσεων quicklink	max. 20 πομποί/δέκτες
Μανδάλωση για 2 min στη διάρκεια του σήματος	> 1 s
Κύκλος λειτουργίας πομπού	1 %
Χρόνος μεταγωγής για αλλαγή κατεύθυνσης	< 0,6 s

Συνθήκες χρήσης

- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή	ασύρματες μονάδες εξόδων KNX
Οικογένεια προϊόντος	είδος προϊόντος: έξοδος
Βασική σειρά	Berker.Net
Σειρά	Berker.Net