



TU418



QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 18 ΕΝΤΟΛΩΝ

Σχεδιασμός

Αριθμός πλήκτρων	7
------------------	---

Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής, μνήμη

Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν ρύθμισης

Συνδεσιμότητα

Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Διαμόρφωση AM / FM	FM
Κατηγορία δέκτη	2

Συχνότητα

Συχνότητα μετάδοσης	868 MHz
Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου	868,3 MHz

Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 10 mW
--------------------------	---------

Αντοχή

Κύκλος λειτουργίας πομπού	1 %
---------------------------	-----

Εμβέλεια

Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης	30m μέσα σε κτίρο / 300m σε ελεύθερο πεδίο
----------------------------	--

Μπαταρία

Αυτονομία	5 χρόνια
Διάρκεια ζωής μπαταρίας (έτη)	~ 5
- με 2 μπαταρίες λιθίου 3V CR2430	

Διαστάσεις

Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος	16 mm
Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος	133,6 mm
Διαστάσεις	133,6 x 50,2 x 16 mm
Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος	50,2 mm

Έλεγχος λαμπτήρων LED

LED	με LED ρύθμισης, με LED κατάσταση μετάδοσης και κατάσταση μπαταρίας LED, κόκκινο/πράσινο/πορτοκαλί
-----	--

Συνθήκες σύνδεσης

- ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX	
--	--

Εξοπλισμός

Αριθμός ασύρματων καναλιών	18
- με πεδίο επιγραφής και φωτισμό εξαρτώμενο από την κίνηση και το χειρισμό	
- με εναλλαγή ομάδων καναλιών	

Χρήση

Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις	με ετικέτα
------------------------------------	------------

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
-----------------------	------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...45 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	