



TU404



## QL ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ 4 ΕΝΤΟΛΩΝ

### Σχεδιασμός

|                  |   |
|------------------|---|
| Αριθμός πλήκτρων | 4 |
|------------------|---|

### Λειτουργίες

- επιπρόσθετες λειτουργίες ETS: +6 σενάρια, τρόπος λειτουργίας on/off, μπουτόν αφής, ένδειξη κατάστασης, τιμή ρύθμισης φωτισμού
- λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)
- λειτουργίες quicklink: έλεγχος φωτισμού on/off, ρύθμιση φωτισμού, ρολά, 2 σενάρια, χρονικός έλεγχος, επαφή NO μπουτόν αφής, μνήμη

### Εντολή και σήμανση

- με μπουτόν ρύθμισης
- με μπουτόν πλαϊνού κλειδώματος

### Συνδεσιμότητα

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας | KNX ασύρματο |
| Διαμόρφωση AM / FM                | FM           |
| Κατηγορία δέκτη                   | 2            |

### Συχνότητα

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Συχνότητα μετάδοσης          | 868 MHz   |
| Συχνότητα εκπομπής ασυρμάτου | 868,3 MHz |

### Ισχύς

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Ισχύς εκπομπής ασύρματου | < 10 mW |
|--------------------------|---------|

### Αντοχή

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Κύκλος λειτουργίας πομπού | 1 % |
|---------------------------|-----|

### Εμβέλεια

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Μέγιστη εμβέλεια μετάδοσης | 30m μέσα σε κτίριο / 300m σε ελεύθερο πεδίο |
|----------------------------|---------------------------------------------|

#### Μπαταρία

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Αυτονομία                         | 5 χρόνια |
| Διάρκεια ζωής μπαταρίας (έτη)     | ~ 5      |
| - με 2 μπαταρίες λιθίου 3V CR2430 |          |

#### Διαστάσεις

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Βάθος εγκατεστημένου προϊόντος  | 15,8 mm             |
| Ύψος εγκατεστημένου προϊόντος   | 83 mm               |
| Διαστάσεις                      | 83 x 46,5 x 15,8 mm |
| Πλάτος εγκατεστημένου προϊόντος | 46,5 mm             |

#### Έλεγχος λαμπτήρων LED

|     |                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED | με LED ρύθμισης, με LED κατάσταση μετάδοσης και κατάσταση μπαταρίας LED, κόκκινο/πράσινο/πορτοκαλί |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Συνθήκες σύνδεσης

|                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------|--|
| - ενσωμάτωση του μετατροπέα μέσου KNX TP/RF, στο ενσύρματο KNX |  |
|----------------------------------------------------------------|--|

#### Εξοπλισμός

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός ασύρματων καναλιών | 4 |
|----------------------------|---|

#### Χρήση

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Στοιχείο διαφοροποίησης 1-πωλήσεις | με ετικέτα |
|------------------------------------|------------|

#### Ασφάλεια

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Δείκτης προστασίας IP | IP50 |
| - Με μπρελόκ          |      |

#### Συνθήκες χρήσης

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας                  | -10...45 °C |
| - χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία |             |