



CONIVA ΜΟΝΑΔΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

TKP100A

Σχεδιασμός

Σύστημα bus	ασύρματο RF
Τρόπος στερέωσης	επίτοιχη τοποθέτηση

Λειτουργίες

- έλεγχος και διαχείριση των ασύρματων εγκαταστάσεων KNX RF μέσω εφαρμογής κινητού και web browser
- εύκολη δημιουργία ακολουθιών (γραφήματα coniva) μέσω εφαρμογής για την ενεργοποίηση εντολών μέσω προκαθορισμένων γεγονότων ή χειροκίνητα
- λειτουργίες ελέγχου on/off, ρύθμισης φωτισμού, ρολών και θερμοκρασίας

Εντολή και σήμανση

Με ένδειξη LED	όχι
----------------	-----

Συνδεσιμότητα

Ασύρματο σύστημα	ναι
Σύστημα LON	όχι
Σύστημα Powernet	όχι
Πρωτόκολλο	UIP
Πρωτόκολλο ασύρματης επικοινωνίας	KNX ασύρματο
Κατηγορία δέκτη	2

- με δύο θύρες USB για την τοποθέτηση του USB Stick για το coniva
- διαχείριση 4 προφίλ χρηστών

Τάση

Τάση λειτουργίας	5 V DC
Τάση λειτουργίας μέσω bus	30 V DC

Συχνότητα

Συχνότητα εκπομπής/λήψης ασύρματου	868,3 MHz
------------------------------------	-----------

Ισχύς

Ισχύς εκπομπής ασύρματου	< 25 mW
Κατανάλωση ισχύος	3 W

Αντοχή

Κύκλος λειτουργίας πομπού	0,1 % / 10 %
---------------------------	--------------

Μέτρηση

Ποσότητα επαφών Relative-humidity-without-condensation	93 %
---	------

Τροφοδοσία

Τάση λειτουργίας μέσω παροχής ρεύματος	230 V DC
--	----------

Υλικά, φινιρίσμα, χρώματα

Χρώμα ανεξάρτητο από τις γραμμές σχεδιασμού	Λευκό
Εμφάνιση επιφάνειας	ματ

Διαστάσεις

Βάθος	26,5 mm
Ύψος	203 mm
Πλάτος	77 mm

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τρόπος εγκατάστασης	σε ελεύθερη τοποθέτηση ή σε επίτοιχη τοποθέτηση
---------------------	---

Συνθήκες σύνδεσης

Αριθμός συνδέσεων εξόδων ασύρματων καναλιών	max. 512
Σύνδεση	σύνδεση με LAN ή WLAN με κατάλληλο USB stick για το coniva

Ρυθμίσεις

- άνετη απομακρυσμένη λειτουργία μέσω υπηρεσίας DynDNS	
--	--

Πεδίο εφαρμογής

- με διάτρητο περίβλημα, δερματικά και ακροδέκτες σύνδεσης	
--	--

Εξοπλισμός

Αριθμός συνδέσεων εισόδων ασύρματων καναλιών	max. 512
Κύκλος λειτουργίας πομπού	1 %

Ασφάλεια

Δείκτης προστασίας IP	IP30
Τάξη προστασίας	κλάση μόνωσης II

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	0...40 °C
Αποθήκευση / θερμοκρασίας μεταφοράς	-25...70 °C
- χαμηλές απαιτήσεις ενέργειας σε ηρεμία	

Ταυτοποίηση

Επεξεργασία/εφαρμογή

εξαρτήματα συστήματος
ασύρματου KNX

Βασική σειρά

Berker.Net