



Ρυθμιστής στροφών 1Φάσ. 0,37kW 240V



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: SCHNEIDER-ELECTRIC

ΤΥΠΟΣ: ALTIVAR 12

ΚΑΥΚΑΣ ID: 120136831

SKU: ATV12H037M2

EAN CODE: 3606480071058

Βαθμός προστασίας (IP)	IP20	Συχνότητα δικτύου ρεύματος	50/60 Hz
Τύπος μετατροπέα	I μετατροπέας	Αριθμός εξόδων φάσεων	3
Αριθμός εισόδου φάσεων	1	Πλάτος	72mm
Ύψος	143mm	Βάθος	1212mm
Με μονάδα ελέγχου	NAI	Για πρωτόκολλο LON	OXI
Αριθμός διεπαφών υλικού RS-485	1	Αριθμός άλλων διεπαφών υλικού	8
Με οπτική διεπαφή	OXI	Για πρωτόκολλο TCP/IP	OXI
Για πρωτόκολλο ASI	OXI	Για πρωτόκολλο PROFIBUS	OXI
Για πρωτόκολλο CAN	OXI	Για πρωτόκολλο INTERBUS	OXI
Για πρωτόκολλο KNX	OXI	Για πρωτόκολλο MODBUS	NAI
Για πρωτόκολλο Data-Highway	OXI	Για πρωτόκολλο DeviceNet	OXI
Για πρωτόκολλο SUCONET	OXI	Για πρωτόκολλο άλλων συστημάτων	OXI
Με σύνδεση PC	NAI	Για πρωτόκολλο SERCOS	OXI
Για πρωτόκολλο INTERBUS-Safety	OXI	Τάση δικτύου	240V
Λειτουργία 4 τεταρτημορίων	OXI	Ονομαστική τάση εξόδου	230V
Μέτρηση ρεύματος εξόδου	2,4A	Ενσωματωμένη αντίσταση πέδησης	OXI
Βιομηχανικής εφαρμογής	NAI	Οικιακής/ εμπορικής εφαρμογής	NAI
Μέγ. συχνότητα εξόδου	400Hz	Μέγ. έξοδος ονομαστική τάση	0,37kW
Ισχύς εξόδου σε τάση εξόδου	0,37kW	Συμμ.καθαρή ανοχή έντασης	10%

Συμμ.καθαρή ανοχή συχνότητας	5%	Για πρωτόκολλο Διεπαφής AS	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο DeviceNet-Safet	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο Ethernet/IP	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο Foundation Fiel	ΟΧΙ	Για πρωτόκολλο PROFINET CBA	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο PROFINET IO	ΟΧΙ	Υποστήριξη πρωτοκ. PROFIsafe	ΟΧΙ
Για πρωτόκολλο SafetyBUS p	ΟΧΙ		

Αναλυτική Περιγραφή

--